

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K6250IG-S

- CONNEXION À UN ONDULEUR SOLAIRE OU ATS
- 5 TENTATIVES DE DÉMARRAGE
- CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNEXION SOLAIRE / BATTERIE	Connexion à 2 fils pour onduleur photovoltaïque et chargeur de batterie intégré
TYPE DE CARBURANT	Essence
DÉMARRAGE	Manuel / Électrique
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	5.0 kW / 5.0 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	5.5 kW / 5.5 kVA
VOLTAGE	230 V
MOTEUR	H225i-3 7.5 HP (EURO 5)
TYPE DE MOTEUR	4 temps, refr. par air, OHV
CYLINDRÉE	225 cc
SORTIE 12V DC	8.3 A / 12 V
CAPACITÉ DE L'HUILE LUBRIFIANTE	0.7 L
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE CARBURANTE	11 L
DIMENSIONES	590 x 390 x 547 mm
POIDS NET	39 kg
CARACTÉRISTIQUES	Insonorisé + Kit de roues avec poignée repliable + Démarrage télécommande + Compteur d'heures
NIVEAU DE BRUIT (50% CHARGE)	65 dB
CONSOMMATION (75% DE CHARGE)	1,35 L/h
NIVEAU DE BRUIT (75% CHARGE)	71 Lwa